

E4DY AA X C

12NC: F077957

Código EAN: 8007842779578

Hotpoint

ARISTON



DANE OGÓLNE

| | |
|--|-----------------------------------|
| Grupo de produto | Combinação frigorífico/congelador |
| Tipo de instalação | Livre instalação |
| Tipo de controlo | Electrónicos |
| Tipo de construção | freestanding |
| Cor principal do produto | Inox |
| Classificação da ligação | 0 |
| Corrente | 1,5 |
| Voltagem | 220-240 |
| Frequência | 50 |
| Número de compressores | 1 |
| Comprimento do cabo de alimentação eléctrica | 220 |
| Tipo de ficha | Schuko |
| Capacidade líquida total da unidade | 399 |
| Número de estrelas ou compartimento congelador | 4 |
| Altura do produto | 1955 |
| Largura do produto | 700 |
| Profundidade | 780 |
| Ajuste máximo dos pés | 0 |
| Peso líquido | 98 |

DETALHES TÉCNICOS

| | |
|---|--------------------|
| Que tipo de processo de descongelação existe na secção do congelador? | Descongelação |
| Que tipo de processo de descongelação existe na secção do congelador? | Descongelação |
| Existe um interruptor para refrigeração rápida? | Sim |
| Interruptor de congelação rápida | Sim |
| Existe um indicador avisando que o congelador está aberto? | Não |
| Temperatura ajustável | - |
| A temperatura do congelador é ajustável? | Sim |
| Ventilador interior da secção do frigorífico | Sim |
| Número de gavetas/cestos | 2 |
| Existe uma geladeira automática a motor | N/A |
| Número de prateleiras no compartimento frigorífico | 2 |
| Material das prateleiras | Glass With Profile |
| Existe um termómetro no frigorífico? De que tipo? | Digital |
| Existe um termómetro no congelador? De que tipo? | Digital |
| Número de temperaturas | N/A |

PERFORMANCES

| | |
|---|-----------|
| Classe de Eficiência Energética - NOVO (2010/30/EU) | A+ |
| Consumo de energia anual - NOVO (2010/30/EC) | 372 |
| Capacidade líquida do frigorífico - NOVO (2010/30/EC) | 292 |
| Capacidade líquida do congelador - NOVO (2010/30/EC) | 107 |
| Capacidade de congelação - NOVO (2010/30/EC) | 9 |
| Período de armazenamento em caso de falha de energia | SN-N-ST-T |
| Nível de ruído | 42 |
| Sistema de descongelação | Completo |